



## Rane新製品

# 120Wアンプ内蔵6チャンネル・マイク/ライン・ミキサー「RM6」

## 販売開始のお知らせ



RM6は、マイク/ライン切り替えのコンボ入力端子を備え、さらに120WクラスDアンプを搭載した1Uラックマウント型のアンプ内蔵6チャンネル・ミキサーです。すべての入力チャンネルに、ファンタム電源を備え、マイクとラインの切り替え可能なXLR/TRSのコンボ入力端子と高品位マイクプリを搭載。また、メイン出力には3バンドEQとXLRバランス端子を装備し、モノラルのアンプ出力は、ローインピーダンス・スピーカー（4Ω）にもハイインピーダンス・スピーカー（100V/70V）にも対応したユーロブロック・アンプ出力端子を搭載。汎用性の高い仕様になっています。

更に、チャンネル1の信号を優先させ他のチャンネルの音量を制御するMIC1優先コントロール機能を備え、ホールや会議室などに最適な、使い勝手のよいマイク/ラインミキサーです。RM6はコンパクトで汎用性のある多くのオーディオ入力が必要とする場合のソリューションとなります。

### 特徴

- ・モノラル120WのクラスDアンプを搭載した1Uラックマウントサイズの6チャンネルミキサー
- ・全チャンネルに、ファンタム電源、マイク/ライン切り替えスイッチを備え、高品位マイクプリを搭載したXLR/TRSコンボ入力端子
- ・XLRステレオマスター出力端子
- ・ローインピーダンス・スピーカー（4Ω）にもハイインピーダンス・スピーカー（100V/70V）にも対応したユーロブロック・アンプ出力端子
- ・マスター出力に3バンドのイコライザー
- ・チャンネル1の信号を優先させ他のチャンネルの音量を制御する、MIC 1優先コントロール

発売日：2018年9月17日

価格：オープンプライス

市場予想価格：¥39,800（税込）

URL：<https://ranecommercial.jp>

### Raneについて

Raneは、業界最先端のイノベーターであり、1981年の創業以降、様々な問題を解決するプロオーディオ・ツールを提供し続けています。DJ（パフォーマンス、クラブ、モバイル、レコーディング）、PA（FOH、モニタリング）、設備（BGM、ページング、ネットワークシステム）における信頼性の高い革新的なデジタル及びアナログ製品を米国で設計・開発しています。Raneは、inMusic Brandsの一員です。



オーディオの仕様	S/N比: > 94dB
	最大ライン出力レベル: +24dBu
	ファンタム電源: 48V DC
	最大電圧ゲイン: 60dB
	クラスDアンプ出力: 120W @ 4Ω or 70V/100V
	入力端子:XLR/TRS コンボ x 6
マイク入力	最大入力レベル: -20dBu
	感度: -40dBu
	インピーダンス: 1.4kΩ
ライン入力	最大入力レベル: +24dBu
	インピーダンス: 10kΩ
イコライザー	ハイ: ± 15dB @ 12kHz
	ミッド: ± 12dB @ 2.5kHz
	ロー: ± 15dB @ 80Hz
動作環境	動作温度: 40 ~ 140°F (5 ~ 60°C)
	動作湿度: 25 ~ 85% (結露しないこと)
全般	電源: 100 ~ 240V AC 50/60Hz
	消費電力: 120W
	寸法 幅 x 奥行 x 高さ: 483 x 195 x 44mm
	重量: 5 kg